



85656226



IP20

quicklink

KNX RF tlačítko 2-násobné bateriové ploché, quicklink, Q.x, antracit sametová

Technický list

Funkce

- Doplňkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scén, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s tlačítkem pro konfiguraci

Připojení

| | |
|--------------------|-----------|
| Rádiový protokol | Rádio KNX |
| Kategorie příjemce | 2 |

Frekvence

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rádio - vysílací frekvence | 868,3 MHz |
|----------------------------|-----------|

Výkon

| | |
|------------------------|---------|
| Rádio - vysílací výkon | < 10 mW |
|------------------------|---------|

Měření

| | |
|---|---------------------------|
| relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) | 0...65 % (bez kondenzace) |
|---|---------------------------|

Baterie

| | |
|--------------------------|-----|
| Životnost baterie [roky] | ≈ 5 |
|--------------------------|-----|

- s jednou lithiovou knoflíkovou baterií 3 V, typ: CR 2430

Materiály

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Barva designových čar | antracit |
| Barva RAL | RAL 7021 - černošedá |
| Materiál/zpracování | lakované |
| materiál | termoplast |
| Povrch | sametové |

Rozměry

| | |
|----------------|-------|
| Výška nastavby | 14 mm |
|----------------|-------|

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--|
| Způsob montáže | pro plochou montáž na omítku a kombinované rozšíření |
|----------------|--|

Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

Zařízení

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Počet rádiových kanálů | 4 |
| Počet propojení quicklink | max. 20 vysílačů/přijímačů |
| Transmitter duty cycle | 1 % |

Bezpečnost

- s ochranou proti demontáži

Podmínky použití

| | |
|---------------------------------|------------|
| Provozní teplota | -5...45 °C |
| - nízká potřeba vlastní energie | |

Identifikace

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Profese / aplikace | KNX rádiové - ovládací systémy |
| Hlavní designová linie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundární designová(é) linie | Berker Q.1 |