



85655183



IP20

quicklink

KNX RF tlačítko 1-násobné solární ploché, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat

Technický list

Funkce

- Doplnkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scén, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s tlačítkem pro konfiguraci

Připojení

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

Napětí

- napájení solárními články

Frekvence

Rádio - vysílací frekvence	868,3 MHz
----------------------------	-----------

Výkon

Rádio - vysílací výkon	< 10 mW
------------------------	---------

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení)	0...65 % (bez kondenzace)
---	---------------------------

Baterie

Životnost baterie [roky]	≈ 5
--------------------------	-----

Materiály

Barva designových čar	hliník
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování	lakované
materiál	termoplast
Povrch	matné

Rozměry

Výška nástavby	14 mm
----------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	pro plochou montáž na omítku a kombinované rozšíření
----------------	--

Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

Zařízení

Počet rádiových kanálů	2
Počet propojení quicklink	max. 20 vysílačů/přijímačů
Transmitter duty cycle	1 %
Potřebný Ø jas	min. 300 lx 6 h/den

Bezpečnost

- s ochranou proti demontáži

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

Identifikace

Profese / aplikace	KNX rádiové - ovládací systémy
Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas