



85801100



IP20

quicklink

## KNX RF soumraková čidlo bílá, mat

Technický list

### Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)

### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

### Připojení

Rádiový protokol Rádío KNX

Kategorie přijemce 2

### Frekvence

Rádío - vysílací frekvence 868,3 MHz

### Výkon

Rádío - vysílací výkon < 10 mW

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

### Baterie

Životnost baterie [roky] ≈ 4

### Materiály

Barva designových čar polární bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

Povrch matné

### Rozměry

délka 138 mm

Výška 126 mm

Šířka 31 mm

### Ovládání osvětlení

Rozsah nastavení stmívání ≈ 10...300 lx

### Instalace, montáž

Způsob montáže pro upevnění na okenní tabuli přísavkou

### Připojení

- Integrace via rádío KNX mediální spojka do systému KNX-TP

### Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

**Rozsah dodávky**

- s fotodiodou

**Zařízení**

Počet rádiových kanálů	1
Počet propojení quicklink	max. 20 vysílačů/přijímačů
Transmitter duty cycle	1 %

**Podmínky použití**

Provozní teplota	0...50 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

**Hmotnost**

Hmotnost	≈ 70 g
----------	--------

**Identifikace**

Hlavní designová linie	Berker.Net
------------------------	------------