



85166100



IP55

quicklink

KNX RF spínací aktor 2-násobný nástěnný bílá

Technický list

Provedení

typ upevnění	nástěnná montáž
--------------	-----------------

Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)
- uložení scén lze blokovat
- Funkce quicklink: spínání, 2 scén, časové spínání, tlačítko zavírače, nucené řízení

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci a funkce

Připojení

Sběrníkový systém Funkbus	ne
Sběrníkový systém LON	ne
Sběrníkový systém Powernet	ne
Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2

Výkon

konvenční trafa	600 VA
elektronická trafa	na kanál 600 W
Rádio - vysílací výkon	< 10 mW

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení)	0...65 % (bez kondenzace)
---	---------------------------

Materiály

Barva designových čar	bílá
Barva nezávislá na designových čarách	bílá

Rozměry

délka	150 mm
Výška	150 mm
Šířka	85 mm

Ovládání kompaktních zářivek

Energeticky úsporná svítidla	na kanál 100 W
Kompaktní zářivky	18 W

Ovládání LED zdrojů

230 V LED-světla	je Kanál 100 W
LED	s kontrolkou LED pro Zap/Vyp

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	na kanál 1500 W
-------------------------------------	-----------------

Připojení

- se šroubovými svorkami - liftsystem
- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice ne

Zařízení

Počet propojení quicklink max. 20 vysílačů/přijímačů

Transmitter duty cycle 1 %

Podmínky použití

Provozní teplota -10...55 °C

- nízká potřeba vlastní energie

Identifikace

Rodina produktů: Skupina produktů: Výstup

Hlavní designová linie Berker.Net