



TRE302



## KNX RF tlačítko 2-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá

### Technický list

#### Provedení

počet tlačítek	2
typ upevnění	nástěnná montáž

#### Funkce

- funkce reset (nastavení z výroby)

#### Ovládací a signalizační prvky

- Obslužné plochy s možností konfigurace jako ovládání jedné nebo dvou ploch
- s tlačítkem pro konfiguraci

#### Připojení

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie příjemce	2
- se 2 nezávislými binárními vstupy pro bezpotenciální kontakty	

#### Elektrický proud

počet vstupních obvodů	2
------------------------	---

#### Frekvence

vysílací frekvence	868 MHz
Rádio - vysílací frekvence	868,3 MHz

#### Délka

maximální délka kabelu k tlačítku	3 mm
-----------------------------------	------

#### Dosah

maximální dosah přenosu	30m v domě / 100m ve volném prostoru
-------------------------	--------------------------------------

#### Baterie

Životnost baterie [roky]	≈ 5
--------------------------	-----

#### Materiály

Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
-----------	-----------------------

#### Rozměry

výška	76 mm
šířka	49 mm

#### Instalace, montáž

druh montáže	nástěnná montáž
Způsob montáže	pro svislou a vodorovnou montáž

#### Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

**Nastavení**

---

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

---

**Zařízení**

---

Počet rádiových kanálů 4

---

Počet propojení quicklink max. 20 vysílačů/přijímačů

---

**Bezpečnost**

---

krytí IP IP55

---

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota -10...55 °C

---

Teplota skladu / transportu -20...70 °C

---

- nízká potřeba vlastní energie

---