



85245283



IP20

Vypínač, kolébkový, řazení 7, 10 AX, 250 V~

Technický list

Funkce

Doba chodu žaluzie	2 mn
- Doplnkové funkce ETS: +6 scén, úhel lamel, ukazatel stavu, 2x alarm	
- funkce reset (nastavení z výroby)	
- Funkce quicklink: žaluzie, 2 scény, paměť, nucené řízení, tlačítko nahoru/dolů	

Ovládací a signalizační prvky

- Aktivování funkce party tlačítka ve směru nahoru a dolů > 20 s
- s tlačítkem pro konfiguraci a funkce

Připojení

Rádiový protokol	Rádio KNX
------------------	-----------

Výkon

Rádio - vysílací výkon	< 10 mW
------------------------	---------

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení)	0...65 % (bez kondenzace)
---	---------------------------

Čidlo

- protisluneční ochrana a stahování řízené podle soumraku s rádiovým senzorem jasu

Materiály

Barva designových čar	hliník
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování materiálu	lakované termoplast
Povrch	matné

Ovládání LED zdrojů

LED	s kontrolkou LED pro blokovací pojistku
-----	---

Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Nastavení

Doba přestavení lamely	(nastavitelný) 50 ms...2,5 s
minimální doba přestavení lamel	≈ 150 ms
Přestavení lamely při signálu	< 1 s
Přestavení lamely při stisku tlačítka	< 0,4 s
- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED	

Zařízení

Počet rádiových kanálů	1
Počet propojení quicklink	max. 20 vysílačů/přijímačů
Automatické zadržení na 2 min. při trvání signálu	> 1 s
Automatické zadržení na 2 min. při stisku tlačítka	> 0,4 s
Doba přepínání při změně směru	< 0,6 s

Bezpečnost

- s ochranou proti demontáži

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení žaluzií, KNX rádiové - ovládací systémy
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas