



TR501

### Kombinovaný člen RF KNX 1 x 10 A s jedním vstupem

Technický list

#### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

#### Elektrický proud

počet vstupních obvodů 1

#### Frekvence

vysílací frekvence 868 MHz

#### Výkon

max. zátěž svítidla s elektronickým transformátorem 600 W

#### Dosah

maximální dosah přenosu 30m v domě / 100m ve volném prostoru

#### Materiály

barva šedá

#### Ovládání žárovek

max. zátěž pro žárovkové svítidlo 1500 W

#### Připojení

typ kontaktu 1S

#### Bezpečnost

krytí IP IP30

#### Podmínky použití

Provozní teplota 0...45 °C

Teplota skladu / transportu -20...70 °C