


2909



## Stmívač otočný 200W (R, LED), s jemným krokováním

### Technický list

#### Provedení

typ řídicí jednotky otočný

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V

frekvence 50 Hz

#### Napětí

Provozní napětí 230 V AC

#### Pojistka

Jemná pojistka T 0,8 H 250

Pojistka odolný proti zkratu a bezpečný proti přetížení (pojistka)

#### Výkon

Příkon (stand-by) ≈ 0,2 W

#### Materiály

barva neplatí

materiál plast/kov

#### Rozměry

Vestavná hloubka 31 mm

Osový rozměr Ø 4 mm

#### Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V 3...40 W

#### Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 20...200 W

#### Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

#### Připojení

typ zátěže univerzální

Průřez vedení max. 1 x 0,5...2,5 mm<sup>2</sup>

#### Zařízení

- náběh fáze

#### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano

**Identifikace**

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla
Sekundární designová(é) linie	Řízení světla, Domácí elektronika