

Proudové chrániče typ A

- Normy: ČSN EN 61008-1, ČSN EN 61008-2-1, VDE 0664-10+11
- Citlivé na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy - A (10 až 300 mA)
- Jm. pod. zkratový proud Inc: S předřazenou pojistkou 63 A gG: 6 kA
- S předřazeným jističem až do jeho vypínací schopnosti
- Optický ukazatel stavu vypnuto - zapnuto
- Ukazatel příčiny vypnutí pomocí návěstí žluté barvy
- Odolnost proti proudovým rázům do 250 A (8/20 μs)

- Vybaveny průhledným krytem pro popisový štítek
- Teplota okolí -25 až +40°C (typ A)
- Možnost připojení fázovou přípojnicí
- Možnost montáže pomocných kontaktů

Jmenovité napětí:


- Dvoupólové: 230 V~
- Čtyřpólové: 230/400 V~

Připojitelnost vodičů:

- 25 až 63 A do 25 mm²
- 80 až 100 A do 50 mm²



CCA216D



Proudové chrániče 2-pólové, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,01 A, typ A, 6 kA	1	CCA216D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,01 A, typ A, 6 kA	1	CCA225D
Proudový chránič 2 pól. 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA216D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, A, 6 kA	1	CDA225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA263D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA225D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA263D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA240D
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA263D



CDA425D



Proudové chrániče 4-pólové, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	CDA463D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, A, 6 kA	1	CD484D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A, 6 kA	1	CEA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ A, 6 kA	1	CEA463D
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,3 A, typ A, 6 kA	1	CFA463D
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 6 kA	1	CGA463D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA680D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	CDA684D
Proudový chránič 4 pól. 80A / 0,3 A, typ A, 10 kA	1	CFA680D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A, 10 kA	1	CFA684D
Proudový chránič 4 pól. 100A / 0,3 A, typ A/S, 10 kA	1	CPA684D